



1D & 2D



Android
7.1



10,1"-Bildschirm



2-Megapixel



USB



Touchscreen



SD



Kamera



PoE

PoE



Bluetooth
4.1



I/O
Ctrl

E/A-
Steuerung



Ndevor



Garantie:
2 Jahre



Dual-
Band-
Wifi



**NQuire 1000
Manta II**
Micro Kioske

Eigenschaften

Voll funktionsfähiges CIT-System.

Mit Octa-Core Cortex-A53 CPU bis 1,5 GHz.

Einfach zu installieren und überall zu verwenden.

Ideal geeignet für die Befestigung an Regalen oder die Verwendung an Ladentischen in Kaufhäusern, Supermärkten, kleinen Lebensmittelgeschäften, Apotheken/Kosmetikgeschäften, Tabakläden und mehr.

Zügige Leseleistung.

Ausgestattet mit dem CM6x von Newland, einem 2D-Megapixel-Barcodescanner. Die Engine verfügt über einen Scanwinkel von 20 Grad, um größere Produkte bequem scannen zu können. Auch ohne Scanner erhältlich.

Einfache Erstellung von Anwendungen.

Der NQuire 1000 Manta II basiert auf Android 7.1 und ermöglicht die einfache Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Hochgradig individuell anpassbar mit einer breiten Palette von Funktionen.

Dualband-WiFi, Bluetooth eingebettet, 5-MP-Frontkamera, POE, Lautsprecher.

Vielzahl von Befestigungsmaterial.

Zusammenklappbarer Desktop-Ständer, magnetischer VESA-Regalständer, VESA-Wandhalterung.



Vorgeschlagene Branchen



Gesundheits-
wesen



Gastgewerbe



Industriell



Produktion



Einzelhandel

NQuire 1000 Manta II Technische Spezifikationen

Datenerfassung

1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien
2D	Alle wichtigen 2D-Symbologien
Bildsensor	CMOS 1280 * 800
Zielen	Laserdiode (625 ± 10 nm)
Beleuchtung	Weißer LED (625 ± 10 nm)
Scan-Modi	Sense-Modus
Scanrate	60 Bilder pro Sekunde

Performance

Betriebssystem	Android 7.1
Prozessor	RK3368, Octa-Core-Cortex-A53; bis 1,5 GHz, PowerVR G6110 GPU; bis 600 MHz
Speicher-RAM	2 GB DDR3
Speicher-Flash	8 GB Emmc

Physikalisch

Audio	1x 3,5 mm Headset + MIC-Buchse, 2x eingebaute Lautsprecher 8 Ω/1,3 W
Audiobuchse	3,5 mm Kopfhörer
Tasten	(Vol+ / Vol-) / (Up/Down) / Exit / Power-Schalter
Kamera	Front: 5.0 MP-Kamera
Abmessungen (mm)	252 × 184 × 33 mm
Anzeige	10,1 " WXGA, 1280 x 800 TFT-LCD-Anzeige
Erweiterungssteckplatz	SD-Karte
Eingangsspannung	12 V DC ± 5 %
Schnittstellen	USB 2.0-Anschluss, Typ-A-Anschluss, GPIO-Anschluss
Material	PC, ABS
Pogo Pin	2 x Pogo-Pin-Anschluss
Strom über Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100/1.000BASE-T
Netzteil Eingang	12 V DC, 2A
Netzteil Ausgang	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Sensoren	G-Sensor
Touchpanel	Kapazitiver 10-Punkt-Touch
VESA-Standard	Schraubenlöcher für die metallische Befestigungsvorrichtung: 75 x 75 mm
Video	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Gewicht	615 g

Kabellos

WLAN RADIO	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1
RFID	Sonderzubehör

NQuire 1000 Manta II Technische Spezifikationen

Umwelt

Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Feuchtigkeit	5 % bis 90 % (non-condensing)
IP-Bewertung	IP54 (front only)

Zubehör

Standard	Mehrpoliges AC/DC-Netzteil mit Mehrfachstecker und Netzkabel, VESA 75
Sonderzubehör	4G-Modul, Magnetkarten-Lesemodul, NFC-Lesemodul, RFID-Lesemodul, Desktop-Ständer Vesa75

Software

MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Terminal-Emulation	IVANTI
Konfigurationstools	Ndevor

Zertifizierungen

Hardware	CE, FCC, RoHS
----------	---------------

Garantie

Standard	2 Jahre
----------	---------